

מדריך למשתמש

מערכת 2 גיד + לחצן קריאה 1/2
כולל אפליקציה
להתקנה עה"ט / תה"ט



Netvill

RoHS FC CE

The Smart Life Style

נטוויל בע"מ | אברהם גירון 9, יהוד | 073-7966610 | www.netvill.co


תיאור מוצר

מערכת אינטרקום מבוססת 2 גיד - IP .
מיועד לתת מענה לדייר או 2 דיירים, מסך תומך Wi Fi או כבל רשת .
קבלה ומענה לשיחות, פתיחת דלת דרך האפליקציה או דרך הקודן או כרטיס כניסה.
ניתן לחבר לנייד או לטאבלט .
מיועד להתקנה בתנאי חוץ.


מאפיינים

-מסך מגע + אפליקציה
-פנל אינטרקום עם מצלמה 2MP
-חיבור 2 גידים ללא קוטביות.
-פרוטוקול אות דיגיטלי על גבי IP
-עמיד למים , IP65 חסין נזקים, חסין חמצון.
-תמיכה בשחרור מנעול דלת חשמלי ומנעול שער
-ניתן לכוונן בהירות, עוצמת שמע באמצעות צג.
-ניתן לחבר 2 ממסרים
-עובד עם אפליקציה Smartvil
-אחסון היצוני (SD) עד 128G
-ראיית לילה . IR


מה בחבילה



• מסך




• ספק



• תושבת למסך



• ברגים



• מכסה סיליקון




• פנל



• סוגר לפנל



• גגון



• קופסה


מפרט טכני

פנל	
IR LIGHT	ראיית לילה
2MP (CMOS)	רזולוציה
מעלות 120°	זווית צפייה
מ"מ רוחב 90 אורך 182.5 עובי 42	מידות + מסגרת
מ"מ רוחב 86 אורך 180 עובי 28.5	ללא מסגרת
מצב סטטי >1.5W מצב עבודה >2W	צריכת חשמל


מסך	
אינץ' 8	גודל מסך
1024(H)×600(W)	רזולוציה
173.87 (H)×101.88 (W)MM	אזור אפקטיבי
מ"מ רוחב 215 אורך 156 עומק 19.5	מידות
30 שניות	זמן צלצול
עד 120 שניות	זמן שיחה
DC24V 1A	ספק
מצב סטטי >3.5W מצב עבודה >7W	צריכת חשמל
-20°C~+50°C	טמפרטורת עבודה
10%~90%(RH)	לחות יחסית

תיאור המוצר



יחידה פנימית מסך




יחידה חיצונית




תרשים חיבורים



חיבור פנל
או מסך הרחבה




חיווט יחידה חיצונית



חיבור ספק לפנל החיצוני במידה ואתם מחברים מנעול נוסף. במנעול 1 אין צורך לחבר ספק


חיווט מנעול + לחצן יציאה



התקנה

א. יחידה פנימית / מסך

1. התקן את התושבת על הקיר.
2. חברו מתח למסך הפנימי.
3. תלו את המסך על הקיר.




ב. יחידה חיצונית / פנל

שיטה 1: התקנה על ה"ח עם הגגון

שלבים


1. קדחו חורים במקום המתאים של הקיר, וסגרו את חורי הברגים בעזרת מכסי סיליקון.
2. קבע את כיסוי הגשם לתושבת ההרכבה באמצעות בורג.
3. אבטח את תושבת ההרכבה על הקיר עם ארבעה ברגים.
4. אבטח את ההתקן על תושבת ההרכבה באמצעות ארבעת הברגים המצורפים.
5. הצמד את המכסה על המכשיר בעזרת בורג האבטחה.



שיטה : 2 התקנה עה"ט ללא גגון

שליבים


1. קדחו חורים במקום המתאים של הקיר, וסגרו את חורי הברגים בעזרת מכסי סיליקון.
2. אבטח את תושבת ההרכבה על הקיר עם ארבעה ברגים שסופקו לפי חורי הברגים.
3. אבטח את ההתקן על תושבת ההרכבה עם ארבעת הברגים המצורפים.
4. הצמד את המכסה על המכשיר בעזרת בורג האבטחה.




שיטה : 3 התקנה תה"ט

שליבים

1. התקינו את הקופסה תה"ט.
2. אבטח את ההתקן על קופסת השיקוע באמצעות ארבעת ברגים המצורפים. 3. הצמד את המכסה על המכשיר בעזרת בורג האבטחה.




מפרט ראשי במסך



מספר	איקון	תיאור
1	אינטרקום	אינטרקום פנימי לשיחות בין עוד מסכים מחוברים בלבד
2	צג	אינטרקום / מצלמת IP
3	אירוע	אירועים שהוגדרו מראש
4	קבצים	קבצים שמורים
5	הגדרות	הגדרות המכשיר
6	מצב	מצב רגיל / לא בבית / מצב שקט
7	שער	לחצן פתיחת שער נוסף
8	המתנה	לחצן מצב שינה
9	חזור	לחצן חזור


מפרט הגדרות מערכת

הערה :
כאשר לא נוגעים במסך 30 שניות, המסך חוזר למצב שינה.



מספר	איקון	תיאור
1	מערכת	לחץ כדי להיכנס להגדרת המערכת
2	דלת	לחץ כדי להיכנס להגדרות של תחנה חיצונית
3	מצלמה	לחץ כדי להיכנס להגדרות של מצלמת CCTV ולחבר את מצלמת ה-IP.
4	רשת	לחץ כדי להיכנס להגדרות הרשת ולסיים את החיבור ל-WiFi.
5	תרחיש	הגדרות תמונה דיגיטלית
6	הגדרות מתקדמות	לחץ כדי להיכנס להגדרה המתקדמת
7	מידע מערכת	פרטי מערכת: לחץ כדי לבדוק את מידע המערכת
8	חזור	לחצן חזור


מפרט הגדרות כלליות במסך



מספר	הגדרה	תיאור
1	מזהה המכשיר	ברירת מחדל מסך ראשי 1 - משניים 2 עד 6.
2	זמן	תצורה של זמן ותאריך, ופורמט זמן לאפשרות.
3	פורמט תאריך	לחץ כדי לבחור את פורמט התאריך.
4	שעון	הפעל את השעון בדף ההמתנה.
5	שפה	החלפת שפה לפי בחירה.
6	עוצמת מקשים	הפעל / כבה את צליל המגע של מקש
7	תצוגת MD	הפעל / כבה את התצוגה המקדימה של הווידאו בצג עבור אירוע זיהוי התנועה.
8	חיוג חוזר	ביטול/הפעלה של משוב צלצול ביחידה החיצונית בעת לחיצה על לחצן הקריאה
9	זמן פתיחה שער 2	לחץ בשביל לשנות את זמן הפתיחה לשער 2
10	הגדרות מנהל	היכנס לדף הגדרות המנהל על ידי הזנת הסיסמה (ברירת מחדל : 888888).


הוספת קוד כניסה / כרטיס ק.

1. לחיצה על המסך תפתח לנו תפריט, יש ללחוץ על " הגדרות " <- " מערכת "




2. יש לבחור " בהגדרות מנהל / Admin setting " ולהזין סיסמה :


(סיסמת ברירת מחדל היא 888888)




3. להוספת קוד כניסה יש לבחור " בניהול סיסמה \ Password manage "



4. יש לבחור בצד שמאל את הפנל המחובר וללחוץ על הפלוס הכחול להוספת סיסמה בת 4 ספרות לאחר מכן לאשר הלחצן ה"V", ניתן להמשיך להגדיר עוד סיסמאות.



5. ניתן לקבוע לכל סיסמה או כרטיס פתיחת דלת או שער 1 או שניהם בלחיצה על הריבוע ולסמן ב"V", חץ אחורה לסיום.



הוספת כרטיס קרבה

6. חזור לפעולה 3, בחור ב"ניהול כרטיסים" יש לבחור בצד שמאל את הפנל המחובר, וללחוץ על הפלוס הכחול כמו בתמונה 5 להוספת כרטיס ולהציג כרטיס לפנל החיצוני. (שימו לב ניתן להגדיר מספר כרטיסים רצוף), לסיום לחצו אחורה במסך.



פתיחה בקוד/ שינוי זמן ממסר

איך להשתמש בקוד פתיחה להקיש 4 ספרות קוד ולאחר מכן הקש על #


לשינוי זמן ממסר יש להיכנס במסך ל " הגדרות " -> לבחור בדלת
לאחר מכן לחץ על " זמן פתיחת המנעול "



מחיקת סיסמאות וכרטיסים



2. יש להכנס לניהול כרטיסים או סיסמאות וללחוץ על הסיסמה או הכרטיס שרוצים למחוק וללחוץ שוב על מחק, לסיים לחצו על סגור.




מפרט מנהל מערכת

קביעת מספר דירה

קביעת מספר דירה עבור המסך הכרחי אך ורק במידה ויש 2 לחצני קריאה בפנל

לבחירת מספר דירה עבור המסך יש להיכנס ל" הגדרות " < - " מערכת " < - " הגדרות מנהל " ולהקיש קוד מנהל 8 8 8 8 8 8 . לאחר מכן לקבוע מספר דירה . לדוגמה : ברירת מחדל במסך 1 הוא 1 , אז במסך דירה 2 נשנה ל 2 . (מספר חדר = מספר דירה)




מספר	תיאור
1	הגדר את מספר הדירה עבור המכשיר.
2	כתובת ה-IP של הנתב
3	שינוי סיסמת מנהל ב.מחדל 888888
4	הוספת כרטיסים / מחיקת כרטיסים
5	הוספת קוד פתיחה / מחיקת קוד פתיחה

התחברות לרשת במסך הפנימי


1. ראשית יש לחבר את המסך לרשת הביתית, לוודא שסוג החיבור הינו EZ MODE להכנס להגדרות ולבחור ב " הגדרות -> רשת " לבחור ב " WLAN " ולהתחבר עם סיסמה לרשת.



2. לאחר צימוד המסך לרשת. מתנקים מתח לשניה ומחזירים. יש להיכנס להגדרות ולבחור ב " הגדרות -> רשת " לבחור ב " QR CODE ". לאחר מכן לעבור לאפליקציה בנייד



3. חיבור בכבל רשת הוא מומלץ. במידה ורשת הוויפיי אינה יציבה בחברו ברשת כמו בתמונה 1, שנו את סוג חיבור מ EZ MODE לחיבור בכבל רשת והמסך יבקש הפעלה מחדש, לאחר מכן הוא יעלה ויתחבר אוטומטית לרשת הביתית



חיוג של המבקר בתחנה החיצונית .

1. כאשר מגיעה שיחה , אתה יכול לשמוע את הצלצול ולראות את תמונת המבקר בזמן אמת.
2. המסך מחייג עד 30 שניות מרגע הקריאה.
3. כאשר עונים לשיחה, יש אפשרות לנהל שיחה עד 120 שניות.
4. ניתן לסיים את השיחה בכל זמן בלחיצה על ניתוק / סיום לאחר מכן המסך חוזר למסך הבית.
5. במידה ומחובר פנל דלת נוסף ואתם בשיחה, תקבלו חיוג לאחר סיום השיחה הנוכחית .




שם	איקון	תיאור האיקון
מצלמה		פתח ערוץ וידיאו
מקליט תמונה		צילום תמונה
מקליט וידיאו		צילום וידיאו
פתיחת דלת		לחצן פתיחת דלת / שער
פתיחת שער 2		לחצן פתיחת דלת / שער 2
הגדרות		/ בהירות / צל / צבע / עוצמת השיחה
מענה		לחצן מענה לשיחה
סיום / ניתוק		לחצן סיום / ניתוק


חיבור באפליקציה לנייד



התקן את : Smartvill ולהרשם במייל + סיסמה / לחץ על G להירשם עם חשבון גוגל / APPLE להירשם עם חשבון אפל. לאחר מכן מתקבל קוד אימות למייל יש להזין אותו באפליקציה.





כל משתמש צריך ליצור חשבון חדש באפליקציה **שימו לב** !!! חשוב לאשר לאפליקציה את כל ההרשאות שהיא דורשת.



קבל את תנאי השימוש והתחבר לחשבון גוגל או אפל

צימוד המסך לאפליקציה

לחץ באפליקציה על סימן " + " בפינה הימנית העליונה או לחץ ישירות על " הוסף התקן ", ולחץ על הריבוע בצד ימין למעלה, נפתח מצלמת סריקת QR, יש לסרוק את ה QR של המסך. כאשר הסריקה הצליחה, המכשיר התווסף. לחץ על " הפלוס הכחול ", והמתן בסיום הטעינה לחץ על " בוצע " והאינטרקום יוצג בדף הבית של האפליקציה.



בסיום ההתקנה ניתן ללחוץ על ההתקן לצפייה יזומה במצלמה

חשוב !!!

ליצור שם לבית באפליקציה
על מנת לשתף את המכשיר


יש להכנס לאפליקציה ולבחור

ב " פרופיל "

" ניהול בית "



ולתת שם ל : " בית שלי "

ולשמור את שם הבית.




שיתוף הבית באפליקציה

יש להכנס לאפליקציה ולבחור ב " פרופיל " < " ניהול בית " < לבחור את הבית שאותו אנחנו רוצים לשתף וללחוץ על " הוסף חבר " לאחר מכן לבחור בחשבון אפליקציה כמו בתמונה 2, לאחר מכן יש לתת שם למשתמש החדש, ובחשבון יש להזין את האימייל שאיתו המשתמש החדש נרשם באפליקציה. לאחר מכן המשתמש החדש נכנס לאפליקציה שלו : ל " פרופיל " < " ניהול בית " < ומאשר את הבית שהוסיפו אותו.




תרשים אייקונים באפליקציה



אייקון	תיאור
	הגדלת מסך
	צילום תמונה
	מענה / ניתוק
	הקלטת וידאו
	הרחבת אפשרויות
	ניגון לאחור
	קבצים שמורים
	שינוי צבע
	פתיחת דלת / שער
	עריכה
	הודעות
Messages	

ארועים


כאשר לוחצים על אירוע ניתן לראות את :
הצג רשומות שיחות, רשומות הודעות ורשומות זיהוי תנועה .
תוכל גם לראות את השעה, והאם הרשומות נקראו, **מחייב כרטיס זכרון**.



מספר	איקון	תיאור
1	שיחות מוקלטות	כל השיחות שחויגו מהמבקר.
2	זיהוי תנועה	כל זיהוי מהפנל החיצוני.
3	הודעות מוקלטות	כל ההודעות שהוקלטו מהמבקר.
4	חזור / אחורה	לחצן אחורה.

צפייה / מחיקת ארועים


לחיצה על הרשומה המוקלטת מציגה :
מחייב כרטיס זכרון




מספר	תיאור
1	שם קובץ מוקלט: תאריך ושעה.
2	תיעוד שיחות: שיחת המבקר מוקלטת כאן.
3	דלת 1: הקובץ מוקלט על ידי דלת 1.
4	לחץ על שם הקובץ כדי להפעיל את הקובץ (פתח, מחק, מחק הכל וסגור).
5	לחצן אחורה.

חיבור מצלמה

הערה: אנא ודא שמצלמת ה IP תומכת ONVIF, ולאחר מכן בצע הכנה כמפורט להלן:
הרזולוציה של מצלמת IP חייבת להיות 2MP- או מתחת וקידוד הווידיאו חייב להיות H.264 הכנה: אנא הפעל את פרוטוקול ONVIF במהלך תהליך ההפעלה
הערה: אנא ודא שהמצלמה והצג נמצאים באותה רשת



- שלב 1: המסך מחובר לרשת קווית או אלחוטית
- שלב 2: המצלמה מחוברת לאותה רשת
- שלב 3: במסך לוחצים על " הגדרות " ובחרים ב " מצלמה " לאחר מכן המסך יכול לזהות את ה IP של המצלמה במידה ולא יש להזין את הפרטים באופן ידני
- שלב 4: אם המצלמה נמצאה, כתובת ה IP- שלה תוצג למטה. לחץ על כתובת ה IP- שלה במצלמה שברצונך לחבר.



- שלב 5: הזן שם משתמש וסיסמת מצלמת ה IP- כדי לסיים את החיבור, לאחר מכן לחץ על שמור בחלק התחתון של המסך


תצוגת מצלמה במעגל סגור במסך

כאשר אתה נוגע בסמל טלוויזיה במעגל סגור, המסך למטה יוצג. זמן ניטור הוא 30 שניות, ואתה יכול להקליט סרטון בזמן זה.

(הערה: פונקציית ה-CCTV אינה נגישה אם לא מותקנות מצלמות)

2

1



3

4

5


6

7

מספר	איקון	תיאור
1	ערוץ	המצלמה המוצגת כעת.
2	תאריך	זמן המערכת יעודכן לאחר חיבור לנייד.
3	העברת ערוץ	החלפת בין מצלמות .
4	הקלט תמונה	מצלם תמונה בזמן אמת.
5	הקלט וידאו	מקליט וידאו בזמן אמת
6	הגדרות	הגדרות תמונה צל / צבע / בהירות / עוצמת השיחה.
7	סיום / ניתוק	סיום / ניתוק הצפיה.

חיווט למפצל פנלים

הערה :
במידה ואין אפשרות לפצל מהמסך ניתן לרכוש מפצל פנלים





נטוויל בע"מ
שירות תמיכה בוואטסאפ
073-3752595