

הוראות תכנות פנל 340/341

הוספת כרטיס , קוד, טביעת אצבע

דוגמא להוספה בתא 02

??? 02 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום
מהבהב להזין מספר תא לאחר מכן לבחור
קוד 4 ספרות או להציג כרטיס או אצבע או
הכל ביחד , וישמע ביפ ארוך הפעולה הצליחה
לסיום הקש # # אור כחול = יציאה מתכנות

קוד טכנאי 12341234
בחירת תא מ 01 עד 95
אם האור הופך לאדום אז התא תפוס
לוחצים * * למחיקת התא או # ליציאה

מחיקת כרטיס , קוד, טביעת אצבע

דוגמא למחיקה בתא 02

* * 02 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום
מהבהב להזין מספר תא לאחר מכן ללחוץ * *
וישמע ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש
אור כחול = יציאה מתכנות

קוד טכנאי 12341234
בחירת תא שרוצים למחוק מ 01 עד 95
ומקישים * * למחיקת התא ולאחר מכן י
לוחצים ליציאה # #

מצב פתיחת

דוגמא למצב פתיחה ב 2 דרישות מהאופציות הבאות : קוד/כרטיס/טביעת אצבע
* 002 1234 1234

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה וישמע
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש # #
אור כחול = יציאה מתכנות

קוד טכנאי 12341234
בחירת מצב פתיחה :
* 001 = פתיחה ב1 מהאופציות הבאות :
קוד / כרטיס / טביעת אצבע
ומקישים # # ליציאה

זמן פתיחה

דוגמא לזמן פתיחה 5 שניות

1234 1234 * 1 05 # #

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה וישמע
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ##
אור כחול = יציאה מתכנות

קוד טכנאי 12341234
לוחצים * 1 ובוחרים זמן פתיחה
מ 01 = שניה עד 99
ומקישים # # ליציאה

שינוי קוד טכנאי

דוגמא לשינוי קוד טכנאי

1234 1234 * 2 ??? ???? # #

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה וישמע
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ##
אור כחול = יציאה מתכנות

קוד טכנאי 12341234
לוחצים * 2 ובוחרים קוד טכנאי 4 ספרות
ומקישים אותו שוב לאישור
ומקישים # # ליציאה

שחזור להגדרות יצרן

דוגמא לשחזור הגדרות יצרן

1234 1234 * 8 88 # #

ביפ ארוך מצב תכנות מופעל אור כתום
מהבהב להזין פקודת פתיחה רצויה וישמע
ביפ ארוך הפעולה הצליחה לסיום הקש ##
אור כחול = יציאה מתכנות

קוד טכנאי 12341234
לוחצים * 8 8
ומקישים # # ליציאה
(שחזור להגדרות יצרן מאפס קוד טכנאי
ומאפס את כל התאים + כרטיסים + קודים
+ טביעות אצבע