

ד'יר יקר,

חברת נטויל מברכת אותך על בחירתך במערכת אינטראקם "אימפקט".  
לפניך מדריך משתמש עבור האביזרים הרלוונטיים עבורי.

## 1. פnl הדלת שבכניסה לבניין:

באפשרות לפתח את הדלת באמצעות הקשת קוד שתקבל מהטכנא/ ועד הבית /או באמצעות הצמדת כרטיס קרבה באיזור המוגדר לך. (ניתן לרכוש כרטיס קרבה מהטכנא).

### 2. שימוש במוניטור:

מוניטור מאפשר לך לקבל שיחה מהארוח, לשוחח ולצפות בווידאו וכמו כן לפתוח את הדלת, כמו כן ניתן ליזום צפייה במכשיר גם אם לא התקשרו אליו.  
תחליה נציג את שימושות הלחצנים:



- הוראות שימוש:  
כאשר יש צלצל, יש להחז על [מענה], כתע ניתן לשוחח ולפתח את הדלת בלחיצה על [פטיחה].  
ניתן להחז על [מענה] שוב על מנת לנתק את השיחה.

במצב כבוי ניתן להחז על [צפייה] כדי לצפות במצלמת הדלת, ומצב זה ניתן להחז על [מענה] או על [פטיחה] בהתאם לצורך.

### - השתקת צלצל:

ניתן להשתתק את הצלצל על ידי לחיצה על [השתק] לחיצה נוספת תחזיר למצב רגיל (מצב השתק ידליך את הנורה של הלחצן)

### - הוראות התאמאה:

ניתן לבצע התאמאות לצבע ובהירות של התמונה בסטטוס צפייה יש להחז [שומר] לכינסה להגדרות



בחור את התוכנה שאותה מעוניינים לכון באמצעות החיצים [צפייה > + [השתק] ולהחז על [OK פטיחה]

לאחר בחירת התוכנה ניתן לכון באמצעות הלחצנים </>  
ו OK לקיבוע.  
לחץ [שומר] לסיום

### 3. שימוש בשופורת:

בצלול יש להרים את השופורת, כתע ניתן לשוחח עם הארוח ולפתח את הדלת בלחיצה על [מנעל] בשימוש יש להניח את השופורת.

### בחירת צלצל:

במצב המתנה לחץ על [מנעל], בכל לחיצה יושצע צלצל אחר ויבחר הצלצל האחרון שימוש.

### וילום צלצל:

במצב המתנה לחץ על לחוץ [שמע] (הלחץ השמאלי), בכל לחיצה תשמע את עוצמת הצלצל הנבחרת.

### וילום שיחה:

בזמן שיחה לחץ על [שמע], בכל לחיצה תשמע וילום אחר והאחרן ישמר

### התקשרות לשומר (במידה וקיים):

הרם את השופורת ולחץ 3 פעימות על [מנעל]

