




## נטוויל בע"מ



**מענה לשיחה ממתונה**  
כשמתקבלת שיחה נוספת במהלך שיחה, יישמע צפצוף ויוצג מספר / שם מזוהה.  
ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה.  
1. לחץ על לחצן **חץ למעלה** -> לחץ על **מענה**  
2. לחזרה לשיחה הראשונה לחץ על **סיום** או לחץ על לחצן **חץ למעלה** -> לחץ **בחר**  
3. ניתן גם לענות ע"י לחיצה על "Flash"  
**לענות לממתונה ולדפדף עם ה**  **בין השיחות**

**ביצוע שיחה יוצאת**  
ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה.  
1. הזן מספר היעד **מלא** כולל קידומת  
2. הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה ( "מ. ראש" )

**לקבלת שיחה נכנסת** הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה

שם התכונה	הקוד
חטיפה מקבוצה	80 --> "חייג"
חטיפת שלוחה מצלצלת	88--> "מספר שלוחה" -> "חייג"
ניהול התיבה הקולית שלי	151--> "חייג"
פריצה לדיבורית (כריזה)	*99--> "מספר שלוחה" -> "חייג"
הקלטה עצמית, הקש # לשמירה ראשונית, הקש 1 לשמיעה, הקש 2 להקלטה חוזרת, הקש # לשמירה סופית	50--> "חייג"
שמיעת מוסיקה בהמתנה	602
הפעל הפנייה מיידית מהשלוחה	*72--> "מספר"
בטל הפנייה מיידית מהשלוחה	*73--> "חייג"

**שיחת ועידה**  
תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלושה משתתפים.

1. במהלך שיחה לחץ על **ועידה**
  2. חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה.
  3. חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "**ועידה**"
- פיצול/split**
4. מאפשר לסיים עם אחת השיחות ("**סיום**") ולהמשיך עם האחרת באמצעות חיצים ובטל החזק.
  5. הקשת "**סיום**" בזמן ועידה מנתקת את כל המשתתפים
- ניתוק השיחה**, ישאיר את המשתתפים **בשיחה**


**העברת שיחה ללא התייעצות**  
תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען.

1. במהלך שיחה לחץ על **העבר**
  2. הזן את מספר היעד (**פנימי או חיצוני**)
  3. לחץ על **העבר**
- ניתן להעביר בלחיצה אחת על הלחצן ה"מאיר" ו - לנתק את השיחה! -**
4. הועבר בהצלחה



**החזק / העברת שיחה עם התייעצות**  
תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר התייעצות עם הנמען.

1. במהלך שיחה לחץ על **העבר**
  2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני)
  3. לחץ על **חייג** ונהל שיחת התייעצות
  4. להעברת השיחה לחץ על **העבר**
  5. להתייעצות ללא העברה לחץ **סיום**, ובטל החזק (ע"י הקשה "בחר")
- ניתן לחייג לנמען בלחיצה אחת על הלחצן ה"מאיר" ולאחר ההתייעצות לנתק את השיחה!**
6. הועבר בהצלחה

**חיוג חוזר**  
תכונה זו מאפשרת חיוג מרשימת המספרים שחויגו

1. לחץ על  (מעל הרמקול)
2. דפדף עם החיצים לבחירת המספר
3. הרם שפופרת / לחץ על רמקול / אוזנייה והשיחה יוצאת. ☺

**יומן שיחות**  
מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו / שנענו / שלא נענו.

- מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר טלפונים.
1. לחץ על **יומן**
  2. בחר את קבוצת השיחות בחיצים לצדדים 
  3. בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה 
  4. לחץ **חייג / בחר** -> **פרטים או "הוסף" לשמירה**


**ספר טלפונים**  
מכשיר הטלפון מנהל רשימת אנשי קשר מרשימה זו ניתן לחייג.

1. לחץ על **ספר טל**
2. בחר **אנשי קשר**
3. דפדף וחייג או הוסף איש קשר חדש

**כיוון עוצמות ווליום וצלצל**

במהלך שיחה ניתן לכוון עוצמת השמע באמצעות לחצני + / - ואו להשתיק את המיקרופון בלחיצה על **MUTE** (השתק רמקול -בין ה + / - )  
ניתן לכוון עוצמת צלצל כאשר השפופרת מונחת באמצעות לחצני + / - ואו להשתיק את הצלצל בלחיצה על **MUTE**.  
לביטול ההשתקה יש ללחוץ שוב על **MUTE**

**הפניית שיחות**

- תכונה זו מאפשרת הגדרת העברת השיחות הנכנסות לשלוחה/מספר חיצוני.
1. לחץ על **תפריט** ובחר **תכונות**
  2. בחר **העברת שיחה** ובחר את הקו שלך
  3. בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "**המשך**" 
  4. בחר "**מאופשר**" עם
  5. הזן בשדה טלפון- **מספר שלוחה** ולחץ **שמור**.

**קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות**

1. הגדרת לחיצה חיוג מהיר: (לחצני שלוחות **מאירות**)  
לחיצה ארוכה על הלחיצ-> בשדה סוג לבחור "MemoryKey"  
בשדה "טלפון" להזין את המספר, בשדה "שם" להזין את השם לרדת ל"Subtype"-> לשנות ל"חיוג מהיר" - ו"לשמור" ☺
2. **ביטול שיחה ממתונה:**  
תפריט < תכונות < שיחה ממתונה < בחר מאופשר/חסום < שמירה
3. **הגדרת נא לא להפריע -נ.ל.ל/DND-**  
לחיצה על נל"ל/DND -> לרדת לקו 1 -> בחר "מאופשר" -> שמור **במצב זה אינך מקבל שיחות, יהיה חיווי על המסך בצורת פתקית אדומה**