



נטוויל בע"מ

אברהם גירון 3, יהוד | ת.ד. 42 מיקוד 5610001 | טלפון: 073-7966610 | פקס: 073-7965676 | office@1com.co.il | www.netvill.co | www.1com.co.il



מדריך
למשתמש
atcom

1com
1com.co.il

D33

ראה מדריך וידאו למכשיר

<https://www.youtube.com/watch?v=0hiyG6lnzSg>

החזק / העברת שיחה עם התייעצות
תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת לאחר התייעצות עם הנמען.

1. במהלך שיחה לחץ על העברה
2. הזן את מספר היעד (פנימי או חיצוני)
3. לחץ על **שלח** ונהל שיחה התייעצות
4. להעברת השיחה לחץ על **העברה**
5. להתייעצות ללא העברה לחץ ל**בטל**, י הקשה "שחרר" (

ובטל החזק (ע")

6. . הועבר בהצלחה

מענה לשיחה ממתנייה
כשמתקבלת שיחה נוספת יישמע צפצוף ויוצג מספר ניתן לענות לשיחה זו ולהעביר את השיחה המקורית להמתנה.

1. לחץ על לחצן המהבהב **בירוק** בצורת **ריבוע** בצד המסך -
2. לחץ על מענה
3. לחצרה לשיחה הראשונה לחץ **נתק**

או (**הרם והורד שפופרת**)
או לחץ על הלחצן המהבהב **בירוק** בצורת **ריבוע** בצדי המסך-
ולחץ על "שחרר"

העברת שיחה ללא התייעצות
תכונה זו מאפשרת העברת שיחה לשלוחה אחרת ללא התייעצות עם הנמען.

1. במהלך שיחה לחץ על העבר
2. הזן את מספר היעד (**פנימי** או **חיצוני**)
3. לחץ על **שלח** ואז על -> **העברה**

ניתן להעביר **בלחיצה אחת** על לחצני הקיצור
-> **לנתק את השיחה!**

או **ללחוץ על "העברה"**

4. הועבר בהצלחה

ביצוע שיחה יוצאת
ניתן לבצע שיחות באמצעות השפופרת / הדיבורית / האוזנייה.

1. הזן מספר היעד **מלא** כולל קידומת
2. הרם שפופרת / לחץ על לחצן הרמקול / לחץ על לחצן אוזנייה

לקבלת שיחה נכנסת הרם שפופרת / לחץ על לחצן רמקול / לחץ על לחצן אוזנייה

שיחת ועידה
תכונה זו מאפשרת לבצע שיחת ועידה בין שלוש משתתפים.

1. במהלך שיחה לחץ על **ועידה**
2. חייג למשתתף נוסף והודע לו על קיום הועידה (הקש "**שלח**" או המתן לחיוג אוטו)
3. חיבור הועידה ע"י לחיצה נוספת על "**ועידה**"

ניתוק השיחה, י שאיר את המשתתפים בשיחה

ניתוק השיחה ע"י העלאה והורדת השפופרת

חיוג חוזר
תכונה זו מאפשרת חיוג מהיר למספר האחרון שחויג.

1. לחץ על  (ימין למטה) והשיחה יוצאת. ©

יומן שיחות
מכשיר הטלפון מנהל רשימת שיחות שחויגו / שנענו / שלא נענו.

מרשימה זו ניתן לבחור לחייג או לשמור בספר טלפונים.

1. לחץ על **היסטוריה**
2. בחר את קבוצת השיחות בחיצים לדדים
3. בחר את השיחה עם חיצים מעלה/מטה
4. לחץ **חיוג** או **אופציה** לשימור/פרטים

הפניית שיחות
תכונה זו מאפשרת העברת השיחות הנכנסות לחץ על **מקש הבית** ובחר **תכונה** -> **הפניית שיחה**

1. בחר מוד העברה עם חיצים ולחץ "**החלף**"
2. בחר "**מספר או שלוחה להפנייה**" -> "**שמור**"

תא קולי
כשמתקבלת הודעה קולית לשלוחה יוצג "**דואר קולי**" במסך וצויר מעטפה להשמעת ההקלטה יש ללחוץ על פתור המעטפה(ימין למטה) או להתקשר למספר 151.

ת-תבקש להזין סיסמה

הקוד	שם התכונה
80 --> "חייג"	חטיפה מקבוצה
88 --> "מספר שלוחה" -> "חייג"	חטיפת שלוחה מצלצלת
151 --> "חייג"	ניהול התיבה הקולית שלי
*99 --> "מספר שלוחה" -> "חייג"	פריצה לדיבורית (כריזה)
50 --> "חייג"	הקלטה עצמית, הקש # לשמירה ראשונית, הקש 1 לשמיעה, הקש 2 להקלטה חוזרת, הקש # לשמירה סופית
602	שמיעת מוסיקה בהמתנה
*72 --> "מספר"	הפעל הפנייה מידית מהשלוחה
*73 --> "חייג"	בטל הפנייה מידית מהשלוחה

קודי הפעלת תכונות שונות במרכזייה הגדרות נפוצות

1. הגדרת **לחיצה חיוג מהיר**: (לחצני שלוחות **מאירות**)
לחיצה ארוכה על הלחצין -> בשדה סוג לבחור "BLF"
בשדה "ערך" להזין את המספר שלוחה, בשדה "תווית" להזין את השם בשדה "חטיפה" יש להזין את הספרות 88 - ו"לשמור" ©
 2. **ביטול שיחה ממתינה**:
לחצן בית < תכונה> שיחה ממתינה> הקש "החלף" על מנת להחליף בין אפשר/בטל < שמור
 3. **הגדרת נא לא להפריע -ג.ל.ל/דנד-DND**:
לחיצה על ג"ל/ל DND -> בחר "פתוח כל" -> שמור
- במצב זה אינך מקבל שיחות, יהיה חייוי על המסך בצורת פתקית אדומה**